Ausschreibungstext
GfS EH-Türwächter für Türklinken, mit Voralarm und eingebauten Funksender
GfS-Art.-Nr. 990 140

Fluchtwegsicherungssystem EH-Türwächter mit eingebauten Funksender und Voralarm, GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers. Zertifiziert gemäß DIN EN 179 in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker. Bauart bedingt wird der GfS EH Türwächter immer mit einem Profilhalbzylinder ausgeliefert. Diesen können Sie jedoch jederzeit problemlos gegen einen eigenen PHZ (30/10) austauschen.

Ausführung/Lieferumfang:

- Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) lackiert
- Inkl. eines Miniaturfunksenders mit einer Reichweite vom 30 m je nach örtlicher Begebenheit
- Mit verdeckt liegenden Gehäusebefestigungen (Sabotageschutz)
- Montagefertig mit Zubehör (Schrauben)
- Inkl. PHZ (Länge 30/10 mm)
- Einbau eines schließanlagenfähigen PHZ optional möglich Länge 27-30/10 mm
- Inkl. 9 Volt-Blockbatterie
- Inkl. lang nachleuchtendem Piktogramme für Tür und Gerät
- Inkl. Signalgeber (95dB/1m)
- Maße: LxBxT in mm (190x52/45x76)

Funktionen/Funk:

- Dauerfreigabe-Funktion (mit dem Geräteschlüssel)
- Einzelbegehung der Tür erfolgt mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Panikschlosses
- Voralarm (Sobald die Klinke den roten Voralarm-Aufsatz leicht berührt wird der Voralarm ausgelöst. Wird die Klinke losgelassen verstummt der Voralarm.)
- Dauerhafter Hauptalarm wird erst bei vollständigem Durchdrücken der Klinke umgesetzt. Bei beim Herunterdrücken der Türklinke wird ein Signal gesandt. Das gesendete Funksignal kann empfangen werden - entweder von einem **Funkempfänger**, (GfS-Art.-Nr. 990 043) von der **Funk-Alarmleuchte,** (GfS-Art.-Nr. 771 524) bzw. von der **Funk-Anschluss-Box,** (GfS-Art.-Nr. 830 007). Ein **Funkrepeater,** (GfS-Art.-Nr. 990 048) kann das Signal ebenfalls empfangen und wird zur Erweiterung der Empfangsweite um weitere 30 m eingesetzt.
- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel.